

hoco.



Y2 Smart watch

hoco.



Y2 Smart watch

Prilikom prilagodbe remena za sat prvo pričvrstite jedan kraj remena za nosač brojačnika, zatim povucite pričvrtni klin trake, poravnajte drugi klin trake s nosačem brojačnika, i otpustite klin za pričvršćivanje remena za sat.

Pametni sat Y2

* Upute za upotrebu sata

Gornji gumb: Kratkim pritiskom pristupite sučelju brojača koraka; prikazat će se broj prijeđenih koraka, potrošnja kalorija i udaljenost tog dana.

Donji gumb: Dugi pritisak koristi se za prebacivanje sata, a kratki za povratak na sučelje u stanje čeka, kada se sat zamrzne, dugi pritisak u trajanju od 10 sekundi ponovno će pokrenuti sat.

Dodirna gesta: Pređite prstom ulijevo i udesno za pristup glavnom izborniku. Nakon ulaska u svaku funkciju, pređite prstom udesno za povratak, pređite ulijevo za ulazak u sljedeći izbornik.

Prekidač brojačnika sata: Dugo pritisnite zaslon, pojavit će se odjeljak za biranje, odaberite željeni brojačnik i kliknite gumb za potvrdu u nastavku.

Statusna traka sata: Pristupite preko sučelja u stanju čeka, prikazat će se Bluetooth status, baterija, vrijeme i drugi podaci.

Punjenje: Tijekom punjenja sat će biti prikazan obrnuto, a linija za punjenje poravnana s kontaktima automatski će se privući. Sat podržava računalni USB ili standardni 5V punjač za mobilni, a može se napuniti u potpunosti za oko 70 minuta.

Napomena

Proizvod je voodootporan na razini IP68, može se nositi za vrijeme pranja ruku, korištenja tijekom kiše itd.

Δ Nemojte koristiti proizvod tijekom vrućeg tuširanja/kupke ili saune kako bi se spriječila vodena para. Naša tvrtka neće pružiti besplatno jamstvo u slučaju prodiranja vode zbog nepridržavanja uputa. Imajte na umu da dva kontakta kabela za punjenje ne smiju istodobno biti u kontaktu s vodljivim predmetima jer može doći do kratkog spoja i izgaranja.

Povezivanje sata i mobitela: Prvo je potrebno preuzeti aplikaciju „M Active“ na mobilni telefon i instalirati je, postoje dvije metode:

- 1) Android/iOS telefon: Skenirajte sljedeću sliku QR koda putem preglednika ili bilo kojeg skenera kako biste preuzeli „M Active“ aplikaciju.



- 2) Android: pretražite i preuzmite aplikaciju „M Active“ s Google Playa, iOS: potražite i preuzmite aplikaciju „M Active“ iz trgovine App Store;

Nakon završetka preuzimanja, tijekom prvog instalacijskog postupka pojavit će se razni podsjetnici za odobrenja - kliknite pristajem na sve. Sat i mobilni moraju biti povezani preko Bluetooth-a 3.0 i 4.0 kako biste pristupili svim funkcijama. U slučaju da Android sustav presreće softver ili uklanja aplikaciju pokrenutu u pozadini - veza neće biti stabilna. Kako bi se osigurala stabilna veza, morate postaviti „M Active“ kao aplikaciju koja nikad nije u načinu spavanja. Na primjer, Samsung telefonima treba dodati „M Active“ na bijelu listu za bateriju.

Bluetooth 4.0 veza: Nakon instalacije, uključite Bluetooth na mobitelu i aplikaciju „M Active“, potvrdite obavijesti, lokaciju, omogućite sva dopuštenja, dodirnite Uređaj - Dodaj uređaj, potražite uređaj „HOCO.Y2“ i dodirnite povezivanje. Neki Android telefoni trebaju uključiti GPS za povezivanje.

Bluetooth 3.0 veza: Otvorite glavni izbornik sata - Bluetooth - pretražite Bluetooth - odaberite uključiti Bluetooth - dodirnite ime svog mobilnog telefona na popisu, potvrdite vezu na svom mobilnom telefonu. Uspješno ste povezani.

Kako provjeriti je li Bluetooth veza uspješna: Samo kad su Bluetooth 3.0 i 4.0 oba spojena na sat, mogu se postići pune performanse. Skliznite prstom prema dolje i vidjet ćete ikonu Bluetooth, zelena boja znači da je Bluetooth 4.0 povezan, plava boja znači da je Bluetooth 3.0 povezan, samo kada je ikona žute boje znači da su spojeni i Bluetooth 3.0 i 4.0.

Kako postaviti obavijest: Postavke telefona - Upravljanje aplikacijama, pronađite „M Active“ - Upravljanje dozvolama, dopustite sve. Obavijesti - pronađite „M Active“, dopustite sve. „M Active“ - „Application push“, dopustite sve. U telefonu obavezno omogućite da su sve obavijesti u vašoj aplikaciji, poput WhatsApp-a, Facebook-a i e-pošte, push obavijesti u centru za obavijesti telefona.

Što ako ne dobijem obavijest?

1. Prije svega, funkcija obavijesti sata je samo za sinkronizaciju funkcije obavijesti telefona, kao što su dolazna e-pošta, WhatsApp, podsjetnik WeChat, ako vaš telefon nije primio obavijest, sat je također nije primio, za postavljanje funkcije obavijesti u telefonu, pronađite odgovarajuću aplikaciju, otvorite obavijesti, omogućite sve.
2. Budući da Bluetooth protokol svake marke mobitela nije ujednačen, ponekad je Bluetooth veza između mobitela i sata nestabilna. Možete isključiti Bluetooth mobitela i ponovo ga povezati ili vratiti sat na tvorničke postavke.
3. Izbrišite aplikaciju „M Active2“ i preuzmite ju ponovo. Imajte na umu da bi se tijekom postupka instalacije trebala otvoriti sva dopuštenja, a zatim bi se sat ponovo trebao povezati.

Jamstvo

1. U slučaju pojave problema vezanih uz kvalitetu, a uzrokovanih proizvodnjom, materijalima, dizajnom, u roku od jedne godine (od dana kupnje), baterije i kabela u roku od 6 mjeseci, ponudit ćemo besplatno jamstvo. Uz pretpostavku da se radi o normalnom i ispravnom korištenju.

2. U slučaju neispravnosti uzrokovane osobnim razlozima korisnika ne nudimo besplatno jamstvo, odnosno:

a) Neispravnost je prouzročena neovlaštenim rastavljanjem ili preinakom sata.

b) Kvar je uzrokovan slučajnim padom tijekom uporabe.

3) Sva umjetna oštećenja ili zlouporabe (poput: vode u uređaju, utjecaja vanjske sile, ogrebotina/oštećenja perifernih dijelova, itd.) ne spadaju pod jamstvo.

3. Kada zatražite besplatno jamstvo, morate dostaviti jamstveni list s pečatom mjesta kupnje i datumom kupnje.

4. U slučaju pojave problema tijekom upotrebe, kontaktirajte korisničku službu trgovine u kojoj ste obavili kupovinu.

5. Molimo da konačni proizvod smatrate standardom.

Zahvaljujemo što ste odabrali naš proizvod!

Kako biste sveobuhvatno razumjeli i koristili ovaj uređaj i znali sve značajke i jednostavne metode rada, prvo pročitajte ovaj priručnik. Ovaj je uređaj uglavnom povezan s mobilnim telefonom putem Bluetootha radi prilagodbe i korištenja. On pruža razne praktične funkcije i usluge za olakšavanje rada mobitela. Također, sadrži mnoge funkcije vezane za sport i zdravlje. Ovaj uređaj nije medicinski uređaj uređaj već je namijenjen mjerenju podataka. Rezultati služe samo za referencu, a ne kao osnova za dijagnozu i liječenje. Funkcija u korisničkom priručniku može se malo razlikovati od fizičke, molimo da konačni proizvod smatrate standardom. Pogreške u tipkanju u ovom priručniku i neslaganja bit će pravovremeno ažurirane najnovijim proizvodom. Tvrtka zadržava pravo izmjene sadržaja ovog priručnika bez prethodne najave. Naša tvrtka zadržava pravo konačnog tumačenja.

Glavne funkcije (Main functions)

Telefon

Telefonski imenik: Možete sinkronizirati neke kontakte iz imenika na mobilnom telefonu;

Dial-up: povežite se s mobilnim telefonom za biranje, možete uspostaviti poziv putem sata;

Zapis poziva: Evidencija poziva mobilnog telefona može se sinkronizirati;

Informacija: Sinkronizirajte kratke poruke na mobilnom telefonu (ne podržavaju IOS mobilni telefoni)

Obavijest (Notification): Možete provjeriti poruke u stvarnom vremenu poput QQ/WeChat. Ovu je funkciju potrebno povezati s aplikacijom „M Active“ na mobilnom telefonu kako biste je koristili.

Bluetooth: Potražite uređaj koji želite povezati ili odspojite povezani uređaj.

Pedometar: Možete vidjeti broj koraka koje ste prešli, potrošnju kalorija i udaljenost u danu. U 12 sati svake noći, podaci o proteklom danu bit će spremljeni i vraćeni na 0. Predite prstom prema gore za ulazak u opcije i status, postoje opcije za zatvaranje ili otvaranje. Povijesni zapisi - možete pregledati 7-dnevne lokacijske i povijesne zapise. Ciljevi - možete postaviti ciljeve za broj koraka dnevno, unesite svoj spol, visinu, težinu i ostale podatke, kako bi mogli točnije mjeriti vaše vlastite podatke o vježbanju.

Praćenje spavanja (Sleeping monitor): Trajanje i kvaliteta spavanja bilježit će se svake noći od 22:00 do 8:00, kako bi bolje prilagodili vrijeme rada i odmora i poboljšali kvalitetu spavanja. Predite prstom prema gore za ulazak u opcije i status, postoje opcije za zatvaranje i otvaranje. Povijesni zapisi - prikaz duljine dubokog i laganog sna. Pomoć - detaljne upute za uporabu.

Praćenje otkucaja srca (Heart rate monitoring): Stavite sat blizu zgloba, najbolje mjesto za nošenje nalazi se iznad kostiju zgloba. Vrijednost otkucaja srca može se izmjeriti u stvarnom vremenu. Normalna vrijednost za prosječnu osobu iznosi 60-90 otkucaja/min. Kliknite oznaku start na dnu kako biste započeli s mjerenjem, vrijednost će se izmjeriti nakon oko 20 sekundi.

Podsjetnik za sjedilački način života (Sedentary reminder): Postavite vrijeme podsjetnika za sjedilački način života i on će automatski zazvoniti kada vrijeme istekne.

Traženje uređaja (Find device): Kliknite „pronađi telefon“ (find phone), telefon će se oglasiti alarmom, možete također ući u aplikaciju telefona kako biste pronašli funkciju uređaja, nakon čega će sat oglasiti alarm.

Alarm (Alarm clock): Možete postaviti pet budilica; dugim pritiskom možete otkazati alarm.

Kalendar (Calendar): Pogledajte kalendar.

Bluetooth glazba (Bluetooth music): može sinkronizirano reproducirati glazbu na telefonu.

Bluetooth kamera (Bluetooth camera): Telefon se nalazi na bilo kojem sučelju M Active-a, sat se koristi za ulazak u Bluetooth za fotografiranje, dodirnite sat kako biste snimili fotografiju i fotografija se sprema na telefon.

Štoperica (Stopwatch): Uključite ovu funkciju za jednokratno ili višestruko mjerenje vremena.

Kalkulator (Calculator): Udite kako biste izvršili jednostavne izračune.

Postavke (Settings): Mogu se izvršiti razne lokalne postavke.

Bluetooth postavke (Bluetooth settings): Udite kako biste uključili ili isključili Bluetooth.

Sat (Clock): vrsta sata - možete birati između više brojčanika. Sinkronizacija vremena - uključena prema zadanim postavkama, sat će sinkronizirati vrijeme s telefonom nakon povezivanja s telefonom, ako želite ručno prilagoditi vrijeme, morate isključiti ovu funkciju.

Svijetli zaslon dolazne poruke (Incoming message bright screen): Uključivanje dolazne obavijesti posvijetlit će zaslon, ali potrošnja baterije će biti veća.

Zvuk (Sound): Možete odabrati način dolaznih poziva, melodiju zvona, melodiju zvona obavijesti; glasnoću, možete prilagoditi glasnoću multimedije, melodije zvona, obavijesti itd.;

Zaslon (Display): Odaberite podesivu svjetlinu zaslona i trajanje isključenog pozadinskog osvjetljenja;

Vrati tvorničke postavke (Restore factory settings): Općenito, kada postoji bilo kakav problem sa softverom, vraćanje tvorničkih postavki može ga riješiti.

O uređaju (About): Možete pogledati model sata i verziju softvera.

Jezik (Language): Automatska sinkronizacija uključena je prema zadanim postavkama, a jezik telefona bit će sinkroniziran nakon povezivanja telefona. Ako želite ručno odabrati jezik, morate isključiti ovu funkciju.

Akcija (Action): Podržava utišavanje poziva okretanjem ruke, utišavanje zvuka budilice, sustav za buđenje gestama (to jest, podizanje ruke za automatsko uključivanje zaslona), javljanje na telefon treskanjem ruke.

Tema (Theme): Prebacivanje teme (dva načina).

U jezičnom paketu pametnog sata nalazi se 17 jezika:

Engleski, ruski, arapski, vijetnamski, burmanski, tajlandski, poljski, perzijski, španjolski, malajski, grčki, francuski, talijanski, njemački, portugalski, indonezijski, turski.